

系列

MS60/MS125 / MS 250/MS500



**More Reliable. More Efficient. More Precise.  
Machine Synchronized.**



Pulsarlube **MS**

### 特点及优势

#### 简便性

- ▶ 操作者可与机械设施联动管理及维护产品
- ▶ 自动加注器可与一同安装的设备同步工作
- ▶ 直接连接到电源 (交流110~480V), 无需另外的配线

#### 省费用

- ▶ 可更换空油囊及电池盒
- ▶ 防止过度喷油, 维持最佳运行状态

#### 其它功能

- ▶ 根据多种工作环境, 可任选不同大小与容量的型号
- ▶ 操作过程中可选其它模式
- ▶ 采用透明材料, 便于目测检查油脂容量

### 产品安装/应用



- 发动机, 泵等各种设备的主要配件上
- 休止机, 使用前的设施

- 与智能型设施联动的设备 (电子, 汽车厂等)
- 需避免过度加脂的设备 (例如, 洁净室等)

### 产品规格

#### 润滑脂容量

60ml / 125ml / 250ml / 500ml  
(空油囊更换型)

#### 驱动方式

直流4.5V电池组 (更换型)  
标准 (碱电池组)  
可选 (锂电池组)  
\*交流: AC100~480V

#### 操作压力

30~60bar (435~870psi)

#### 操作温度

标准(碱电池组): -15°C~60°C  
可选(锂电池组): -40°C~60°C

#### 加脂周期

60ml: 1~12个月  
125ml / 250ml: 1, 2, 3, 6, 12个月, 15日(H)  
500ml: 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24个月, 15日(H)

#### 远程安装

最大10m, Ø6的官为准  
可远程安装 (但, 需用已填入润滑脂的管)

#### 多点加脂

最长6米, (Ø6的管为准), (多达8点加脂)



### 继电器规格

#### 额定输入

交流100~480V  
0.5W/50~60Hz

#### 额定输出

信号 (Open collector Type)

#### 电源供应识别灯

红色LED灯

#### 继电器外壳规格

85 mm (D) x 49 mm (W) x 32 mm (H)

#### 电源变换器电缆长度

输入: 1m, 输出: 4.5m

#### 产品电缆长度

90mm

